

スマホで03番号を発着信。
低コストでどこにいても信頼されるビジネスを！



ユーザーガイド

05.着信拒否について

- ・ 全ての電話の着信拒否
- ・ 非通知の着信拒否（オプション機能）
- ・ 特定番号の着信拒否（オプション機能）



05.着信拒否について

～．～．～．～．～．～．～

全ての電話の着信拒否


～．～．～．～．～．～．～

出先や会議中など、一時的にまたは長期にわたり電話着信を受けない場合以下設定にて全ての着信を拒否することができます。

- クラコールPBX専用操作画面上から（端末に着信履歴は残りません）メニュー「設定変更」＞「内線管理」より着信を受けない内線の「発信専用」機能を【ON】にする



- ご利用端末アプリから（端末に着信履歴があります）アプリ画面左上のある緑色で点灯している「clocal」またはご自身で設定した表示名をタップし、着信拒否を【ON】にする



※着信拒否の際、発信者側へは「ビジー音（ツーツー音）」が流れます。



05.着信拒否について

～～～～～ 非通知の着信拒否（オプション機能） ～～～～～

番号表示がない発信者不明の非通知の電話を拒否できます。
（着信履歴も残りません）


設定は下記手順ご参照ください。

- ①メニュー「設定変更」>「ご利用数変更」より
「非通知・指定番号着信拒否」機能を【ON】にする



※機能をONにした際、月額500円（税別）のオプション料金が発生します。

- ②メニュー「設定変更」>「回線管理」より
着信拒否を設定したい番号の右側にある「拒否設定」を開き、
「非通知拒否」を【ON】にして、【確認】で適用する。





05.着信拒否について

～． 特定番号の着信拒否（オプション機能）

～．
 営業電話や迷惑電話など、特定の電話番号からの電話を拒否できます。
 （着信履歴も残りません）

設定は下記手順ご参照ください。

- ①メニュー「設定変更」＞「ご利用数変更」より「非通知・指定番号着信拒否」機能を【ON】にする



※機能をONにした際、月額500円（税別）のオプション料金が発生します。

- ②「設定変更」＞「拒否番号リスト」＞「新規拒否番号リスト作成」より任意のリスト名を入力し、【拒否番号追加】から、該当リストに拒否したい電話番号を入力して、【確認】で保存する。

※複数番号を拒否する場合、番号と番号の間に半角コンマ「,」で区切ってください。





05.着信拒否について

③メニュー「設定変更」>「回線管理」より着信拒否を設定したい番号の右側にある「拒否設定」を開き、「指定番号拒否」を【ON】にし、「既存リスト選択」をチェックし、②で作成したリストを選択後【確認】で適用する。



※②でリストを作成していない場合、「新規リスト作成」のまま、直接拒否したい番号を入力してください。

【注意事項】

- ※着信拒否の際、発信者側へは「ビジー音（ツーツー音）」が流れます。
- ※着信拒否番号はリスト単位で設定可能です。設定できる拒否リストは最大5個、各リストに登録できる電話番号は100個までです。
- ※登録した電話番号から着信があった場合、全て自動で拒否します。ご利用端末に着信はなく、着信履歴も残りません。
- ※ご利用の電話番号数や、拒否グループ数、拒否番号数によって、利用料金500円/月（税抜）が変わることはありません。
- ※機能を解除する場合、必ずメニュー「設定変更」>「ご利用数変更」より「非通知・指定番号着信拒否」機能を【OFF】にしてください。OFFにしない場合オプション利用料500円/月（税抜）は継続で発生します。